

Návod k použití
Č. Výr. 60082

GARDIGO Solární vodní odpuzovač plašič zvířat a ptáků / 60 m²



Vážený zákazníku,

gratulujeme vám k zakoupení jednoho z našich produktů.
Pečlivě si přečtěte návod k použití.

Jak to funguje

Solární pohyb aktivuje postřikovač, který odpuzuje jeleny, mývaly, králíky, psy, kočky, ptáky, vačice a další zvířata ze zahrad, trávníků, rybníků a upravených ploch bez ublížení. Když vstoupí nežádoucí zvířata do oblasti PIR, zařízení vytryskne vodu skrz trysku a vydá silné světlo blesku. Pracuje ve dne i v noci bez chemikálií, je to bezpečná a snadno použitelná alternativa k chemickým repelentům a elektrickým plotům. Amorfní křemík na odnímatelném solárním panelu otočný o 360 stupňů, ekologický a s nízkými nároky na údržbu. 3 kusy AA NI-CD 800 mA nabíjecí baterie jsou součástí balení.

Specifikace

- Až asi 100 metrů čtverečních. Použití vody na aktivaci: 2 - 3 šálky
- Úhel senzoru zleva doprava: 110 stupňů
- Vzdálenost postřikovače až 10 m závisí na tlaku vody, nastavitelný rozsah detekce
- Chrání až přibližně 100 metrů čtverečních
- Nastavitelné úhly postřikovače: doleva / doprava a nahoru / dolů

Obsah dodávky

Odpuzovač zvířat (A)
Solární panel (B)
Rozstřikovací hlava (C)
Odnímatelný držák (D)
Přípojka hadice (E)
3 x AA Ni-MH dobíjecí baterie, 800 mA

Co budete potřebovat: zahradní hadice

Montáž

1. Připojte zavlažovací hlavu do horní části těla jednotky, otáčení ve směru hodinových ručiček.
2. Odšroubujte víko baterie a instalujte 3 x dobíjecí baterie AA do spodního krytu baterie, poté zašroubujte dvířka zpět.
3. Namontujte solární panel na stranu ovladače a připojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky na spodní straně zařízení.
4. Připojte hadicový konektor, dostatečně zašroubujte, utáhněte těsnění, ale nepřetáhněte.
5. Spojte tři bodce a připevněte je ke spodní části těla jednotky.
6. Připojte hadici a umístěte přístroj.

Průvodce citlivostí

1. Nastavení 0 proti směru hodinových ručiček, umístěte ovladač do standartního - podle režimu a nebude se aktivovat.
2. Nastavení 1 až 7 postupně zvyšuje rozsah detekce.
3. Nastavení 8 zcela ve směru hodinových ručiček, pouze noční provoz a zvířata, nastavení 8 má stejný detekční rozsah jako nastavení 7.

Poznámka: solární panel musí být připojen k zařízení, aby poznalo, že je noční doba.

Úprava pokrytí postřikem

1. Vyberte hadici v dobrém stavu. S délkou hadice bude tlak vody klesat, a to může snížit pokrytí stříkáním. Zkuste krátkou hadici, tím se seznámíte s výkonem při dobrém provozním tlaku.
2. Před připojením hadice vždy nezapomeňte hadici propláchnout, abyste odstranili nečistoty, které by mohly poškodit ovladač nebo filtry. Například malé kamínky, špína, mravenci atd. Proplachování hadice také odstraní vzduchové kapsy, odstrašující zařízení bude správně stříkat.
3. Po připojení hadice zapněte vodu. Vaše klepnutí musí být plně hotové pro správnou funkci.
4. Nastavte ovládání rozsahu na 6 nebo 7.
5. Postavte se za nebo na stranu postřikovače a pomalu pohybujte rukou asi 1 m vpředu pohybového senzoru k aktivaci rozstřikovače. Zkontrolujte úhlový rozsah postřiku a seřídte (viz 1 a 2) levý a pravý doraz.
Nastavte postřikovač tak, aby propouštěl vodu k oblasti zobrazené senzorem.
6. Aktivujte postřikovač jako v kroku 3. Upravte vzdálenost postřiku otáčením knoflíku 5 nahoře zavlažovače. Rozprašovací vzdálenost se může také lišit podle vašeho tlaku vody v hadici.
7. Před odpojením hadice z ovladače vypněte vodu a aktivujte ovladač rukou k odtlakování hadice.

Pracovní princip

1. Připevněte rozstřikovací hlavu k horní části jednotky otočením ve směru hodinových ručiček.
2. Po 3 sekundách pulzu vody zůstaňte v klidu, po přibližně 8 sekundách po každé aktivaci je zapnuto, zatímco se rozstřikovač sám resetuje. Opakujte to, dokud nebudete mít dobrou představu o oblasti pokrytí při tomto nastavení.

Důležité

1. Rozstřikovač nefunguje s vybitými bateriemi! Když je VYPNUTO, nabíjejte 2 dny na plném slunci.
2. Vyčistěte oba filtry každých 50 aktivací nebo týdně při častém používání. Chcete-li vyčistit, odšroubujte hadicovou spojku.
3. Pokud se očekává pokles teploty na 1 stupeň, přemístěte zařízení do vnitřních prostor, aby nedošlo k poškození mrznoucí vodou.

Bezpečnostní informace

Důležité: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

- Používejte zařízení pouze při specifikovaném napětí.
- Pokud je třeba provést opravu, použijte pouze originální náhradní díl k zabránění poškození.
- Opravy nebo jiné práce smí provádět pouze kvalifikovaný specialista.
- Vždy zkontrolujte, zda je zařízení vhodné pro danou oblast, kde má být použito.
- Obal není vhodný pro děti. Balení uschovejte mimo dosah dětí.

Obecné informace

1. Elektrická zařízení, obalový materiál atd. uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Obalové díly (fólie, použité výrobky) musí být zlikvidovány ekologicky šetrným způsobem.
3. Pokud je produkt předán třetím stranám, pak předejte tento návod pro použití.

Životní prostředí

Na konci své životnosti nesmí být tento produkt zlikvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci. Ikona na produktu, v příručce nebo na obalu poukazuje na tuto skutečnost. Materiály se recyklují podle jejich označení. Prostřednictvím opětovného použití územní recyklace přispíváte k ochraně prostředí. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu! Tímto způsobem splňujete všechny zákonné podmínky povinnosti recyklace a likvidace baterií. Ujistěte se, že baterie jsou před likvidací zcela vybité!

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO